

## Motocyklové baterie Varta 2013, technické specifikace

### FUNSTART AGM

| DIN číslo | SAP číslo | Evropské označení ETN | Kart. [ks] | Váha (kg) | Japonské označení | Kapacita V | Kapacita Ah | Rozměr délka (mm) | Rozměr šířka (mm) | Rozměr výška (mm) | Rozmístění pólů * | Připojovací póly | EN Startovací proud (A) |    |
|-----------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----|
| 503014    | 549618    | 503 014 003 A51 4     | 6          | 1,70      | YT4L-BS           | 12V        | 3 Ah        | 114               | 71                | 86                | [- +]             | Y5               | 30 A                    | LF |
| 503903    | 549620    | 503 903 004 A51 4     | 16         | 1,30      | YTR4A-BS          | 12V        | 3 Ah        | 114               | 49                | 86                | [+ -]             | Y12              | 40 A                    | LF |
| 504012    | 549623    | 504 012 003 A51 4     | 6          | 2,10      | YTX5L-BS          | 12V        | 4 Ah        | 114               | 71                | 106               | [- +]             | Y5               | 30 A                    | LF |
| 506014    | 549628    | 506 014 005 A51 4     | 6          | 2,80      | YTX7L-BS          | 12V        | 6 Ah        | 114               | 71                | 131               | [- +]             | Y5               | 50 A                    | LF |
| 506015    | 549629    | 506 015 005 A51 4     | 6          | 2,98      | YTX7A-BS          | 12V        | 6 Ah        | 151               | 88                | 94                | [+ -]             | Y5               | 50 A                    | LF |
| 507901    | 549633    | 507 901 012 A51 4     | 6          | 2,80      | YT7B-BS           | 12V        | 7 Ah        | 150               | 66                | 94                | [+ -]             | Y11              | 120 A                   | LF |
| 507902    | 549634    | 507 902 011 A51 4     | 6          | 2,27      | YTZ7S-BS          | 12V        | 7 Ah        | 113               | 70                | 105               | [- +]             | Y5               | 110 A                   | LF |
| 508012    | 549635    | 508 012 008 A51 4     | 6          | 3,38      | YTX9-BS           | 12V        | 8 Ah        | 152               | 88                | 106               | [+ -]             | Y5               | 80 A                    | LF |
| 508901    | 549637    | 508 901 015 A51 4     | 6          | 3,40      | YTZ10S-BS         | 12V        | 8 Ah        | 150               | 87                | 93                | [+ -]             | Y11              | 150 A                   | LF |
| 509901    | 549643    | 509 901 020 A51 4     | 4          | 4,30      | YTZ12S-BS         | 12V        | 9 Ah        | 150               | 87                | 110               | [+ -]             | Y11              | 200 A                   | LF |
| 509902    | 549644    | 509 902 008 A51 4     | 6          | 3,30      | YT9B-BS           | 12V        | 9 Ah        | 149               | 70                | 105               | [+ -]             | Y11              | 80 A                    | LF |
| 510012    | 549645    | 510 012 009 A51 4     | 4          | 4,47      | YTX12-BS          | 12V        | 10 Ah       | 152               | 88                | 131               | [+ -]             | Y5               | 90 A                    | LF |
| 511901    | 549650    | 511 901 014 A51 4     | 6          | 3,80      | YT12A-BS          | 12V        | 11 Ah       | 150               | 88                | 105               | [+ -]             | Y5               | 140 A                   | LF |
| 511902    | 549651    | 511 902 023 A51 4     | 4          | 4,30      | YTZ14S-BS         | 12V        | 11 Ah       | 150               | 87                | 110               | [+ -]             | Y11              | 230 A                   | LF |
| 512014    | 549655    | 512 014 010 A51 4     | 4          | 5,02      | YTX14-BS          | 12V        | 12 Ah       | 152               | 88                | 147               | [+ -]             | Y5               | 100 A                   | LF |
| 512901    | 549657    | 512 901 019 A51 4     | 4          | 4,30      | YT12B-BS          | 12V        | 12 Ah       | 151               | 70                | 131               | [+ -]             | Y11              | 190 A                   | LF |
| 512903    | 549658    | 512 903 013 A51 4     | 4          | 4,70      | YT14B-BS          | 12V        | 12 Ah       | 152               | 70                | 150               | [+ -]             | Y11              | 130 A                   | LF |
| 514901    | 549667    | 514 901 022 A51 4     | 3          | 4,30      | YTX16-BS-1        | 12V        | 14 Ah       | 150               | 87                | 161               | [+ -]             | Y1               | 220 A                   | LF |
| 514902    | 549668    | 514 902 022 A51 4     | 3          | 4,30      | YTX16-BS-1        | 12V        | 14 Ah       | 150               | 87                | 161               | [+ -]             | Y4               | 220 A                   | LF |
| 518901    | 549676    | 518 901 026 A51 4     | 3          | 6,86      | YTX20L-BS         | 12V        | 18 Ah       | 177               | 88                | 156               | [- +]             | Y4               | 260 A                   | LF |
| 518902    | 549677    | 518 902 026 A51 4     | 3          | 5,30      | YTX20-BS          | 12V        | 18 Ah       | 177               | 88                | 156               | [+ -]             | Y4               | 260 A                   | LF |

### FUNSTART FRESHPACK 6 V

| DIN číslo | SAP číslo | Evropské označení ETN | Kart. [ks] | Váha (kg) | Japonské označení     | Kapacita V | Kapacita Ah | Rozměr délka (mm) | Rozměr šířka (mm) | Rozměr výška (mm) | Rozmístění pólů * | Připojovací póly | EN Startovací proud (A) |   |
|-----------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---|
| 004014    | 586184    | 004 014 001 A51 4     | 20         | 0,75      | 4, 6N4-2A-7, 6N4A-2A4 | 6V         | 4 Ah        | 71                | 71                | 96                | [- +]             | K30              | 10 A                    | © |
| 006012    | 549608    | 006 012 003 A51 4     | 20         | 0,80      | 6N6-3B-1              | 6V         | 6 Ah        | 100               | 57                | 110               | [- +]             | Y6               | 30 A                    | © |
| 008011    | 586185    | 008 011 004 A51 4     | 6          | 2,10      | B49-6                 | 6V         | 8 Ah        | 91                | 83                | 160               | [+ -]             | Y6               | 40 A                    | © |
| 012014    | 558130    | 012 014 008 A51 4     | 6          | 2,37      | 6N11A-3A              | 6V         | 12 Ah       | 122               | 61                | 135               | [+ -]             | Y6               | 80 A                    | © |

### FUNSTART FRESHPACK 12 V

| DIN číslo | SAP číslo | Evropské označení ETN | Kart. [ks] | Váha (kg) | Japonské označení  | Kapacita V | Kapacita Ah | Rozměr délka (mm) | Rozměr šířka (mm) | Rozměr výška (mm) | Rozmístění pólů * | Připojovací póly | EN Startovací proud (A) |   |
|-----------|-----------|-----------------------|------------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---|
| 503012    | 558132    | 503 012 001 A51 4     | 8          | 1,46      | YB3L-A             | 12V        | 3 Ah        | 100               | 58                | 112               | [+ -]             | Y6               | 10 A                    | © |
| 503013    | 558134    | 503 013 001 A51 4     | 8          | 1,46      | YB3L-B             | 12V        | 3 Ah        | 100               | 58                | 112               | [- +]             | Y6               | 10 A                    | © |
| 504011    | 549622    | 504 011 002 A51 4     | 6          | 1,84      | YB4L-B             | 12V        | 4 Ah        | 121               | 71                | 93                | [- +]             | Y5               | 20 A                    | © |
| 505012    | 558136    | 505 012 003 A51 4     | 6          | 2,11      | 12N5-3B<br>YB5L-B  | 12V        | 5 Ah        | 121               | 61                | 131               | [- +]             | Y6               | 30 A                    | © |
| 506011    | 558138    | 506 011 004 A51 4     | 4          | 2,39      | 12N5.5-3B          | 12V        | 6 Ah        | 136               | 61                | 131               | [- +]             | Y6               | 40 A                    | © |
| 506012    | 586189    | 506 012 004 A51 4     | 6          | 2,16      | 12N5.5A-3B         | 12V        | 6 Ah        | 104               | 91                | 114               | [- +]             | Y6               | 40 A                    | © |
| 507012    | 558140    | 507 012 004 A51 4     | 4          | 3,05      | 12N7-3B<br>YB7L-B  | 12V        | 7 Ah        | 136               | 76                | 134               | [- +]             | Y6               | 40 A                    | © |
| 507013    | 586220    | 507 013 004 A51 4     | 6          | 2,86      | 12N7-4A            | 12V        | 7 Ah        | 137               | 76                | 134               | [+ -]             | Y6               | 40 A                    | © |
| 507101    | 549632    | 507 101 008 A51 4     | 4          | 2,10      | YB7C-A             | 12V        | 7 Ah        | 130               | 90                | 114               | [- +]             | Y3               | 80 A                    | © |
| 508013    | 558142    | 508 013 008 A51 4     | 6          | 3,05      | YB7-A              | 12V        | 8 Ah        | 137               | 76                | 134               | [+ -]             | Y6               | 80 A                    | © |
| 509014    | 549640    | 509 014 008 A51 4     | 6          | 3,39      | 12N9-4B-1<br>YB9-B | 12V        | 9 Ah        | 136               | 76                | 134               | [+ -]             | Y6               | 80 A                    | © |
| 509015    | 558144    | 509 015 008 A51 4     | 4          | 3,39      | 12N9-3B            | 12V        | 9 Ah        | 136               | 76                | 140               | [- +]             | Y6               | 80 A                    | © |

| DIN číslo | SAP číslo | Evropské označení ETN | Kart. [ks] | Váha (kg) | Japonské označení         | Kapacita V | Kapacita Ah | Rozměr délka (mm) | Rozměr šířka (mm) | Rozměr výška (mm) | Rozmístění pólů * | Připojovací póly | EN Startovací proud (A) |   |
|-----------|-----------|-----------------------|------------|-----------|---------------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---|
| 509016    | 549642    | 509 016 008 A51 4     | 4          | 2,20      | YB9L-A2                   | 12V        | 9 Ah        | 135               | 75                | 139               |                   | Y2               | 80 A                    | ⊙ |
| 511012    | 558146    | 511 012 009 A51 4     | 4          | 4,36      | YB10L-A2<br>12N10-3A      | 12V        | 11 Ah       | 136               | 91                | 146               |                   | Y6               | 90 A                    | ⊙ |
| 511013    | 558148    | 511 013 009 A51 4     | 4          | 4,20      | YB10L-B<br>12N10-3B       | 12V        | 11 Ah       | 136               | 91                | 146               |                   | Y8               | 90 A                    | ⊙ |
| 512011    | 558150    | 512 011 012 A51 4     | 4          | 4,46      | 12N12A-4A-1<br>YB12A-A    | 12V        | 12 Ah       | 136               | 82                | 161               |                   | Y6               | 120 A                   | ⊙ |
| 512013    | 558152    | 512 013 012 A51 4     | 4          | 4,46      | YB12AL-A<br>YB12AL-A2     | 12V        | 12 Ah       | 136               | 82                | 161               |                   | Y6               | 120 A                   | ⊙ |
| 512015    | 549656    | 512 015 012 A51 4     | 4          | 3,20      | YB12A-B                   | 12V        | 12 Ah       | 136               | 82                | 162               |                   | Y6               | 120 A                   | ⊙ |
| 514011    | 549662    | 514 011 014 A51 4     | 4          | 5,09      | YB14L-A2                  | 12V        | 14 Ah       | 135               | 90                | 167               |                   | Y8               | 140 A                   | ⊙ |
| 514012    | 558154    | 514 012 014 A51 4     | 4          | 5,14      | YB14-A2<br>12N14-3A       | 12V        | 14 Ah       | 136               | 91                | 168               |                   | Y8               | 140 A                   | ⊙ |
| 514013    | 558156    | 514 013 014 A51 4     | 4          | 5,14      | YB14L-B2                  | 12V        | 14 Ah       | 136               | 91                | 168               |                   | Y8               | 140 A                   | ⊙ |
| 514014    | 586222    | 514 014 014 A51 4     | 6          | 5,24      | YB14-B2                   | 12V        | 14 Ah       | 134               | 89                | 166               |                   | Y8               | 140 A                   | ⊙ |
| 514401    | 586223    | 514 401 019 A51 4     | 6          | 5,24      | YB14A-A2                  | 12V        | 14 Ah       | 134               | 89                | 176               |                   | Y8               | 190 A                   | ⊙ |
| 516015    | 558158    | 516 015 016 A51 4     | 3          | 5,47      | YB16B-A<br>YB16B-A1       | 12V        | 16 Ah       | 160               | 90                | 161               |                   | Y4               | 160 A                   | ⊙ |
| 516016    | 558160    | 516 016 012 A51 4     | 3          | 5,62      | YB16AL-A2                 | 12V        | 16 Ah       | 205               | 72                | 164               |                   | Y2               | 120 A                   | ⊙ |
| 518014    | 558162    | 518 014 015 A51 4     | 2          | 6,17      | 51814 (BMW)               | 12V        | 18 Ah       | 186               | 82                | 173               |                   | Y10              | 150 A                   | ⊙ |
| 518015    | 558164    | 518 015 018 A51 4     | 2          | 6,35      | YB18L-A                   | 12V        | 18 Ah       | 181               | 92                | 164               |                   | Y7               | 180 A                   | ⊙ |
| 519011    | 558166    | 519 011 019 A51 4     | 2          | 6,66      | YB16L-B                   | 12V        | 19 Ah       | 176               | 101               | 156               |                   | Y6               | 190 A                   | ⊙ |
| 519012    | 558168    | 519 012 019 A51 4     | 2          | 6,66      | YB16-B                    | 12V        | 19 Ah       | 176               | 101               | 156               |                   | Y6               | 190 A                   | ⊙ |
| 519013    | 549684    | 519 013 017 A51 4     | 2          | 6,17      | 51913 (BMW)               | 12V        | 19 Ah       | 186               | 82                | 171               |                   | Y10              | 170 A                   | ⊙ |
| 519014    | 558170    | 519 014 018 A51 4     | 2          | 7,07      | YB16CL-B                  | 12V        | 19 Ah       | 176               | 101               | 176               |                   | Y5               | 180 A                   | ⊙ |
| 520012    | 558172    | 520 012 020 A51 4     | 2          | 7,18      | Y50-N18L-A<br>Y50-N18L-A2 | 12V        | 20 Ah       | 207               | 92                | 164               |                   | Y7               | 200 A                   | ⊙ |
| 520016    | 586227    | 520 016 020 A51 4     | 3          | 6,19      | SY50-N18L-AT              | 12V        | 20 Ah       | 205               | 90                | 162               |                   | Y7               | 200 A                   | ⊙ |
| 522450    | 593735    | 522 450 034 A51 2     | 3          | 8,40      |                           | 12V        | 22 Ah       | 196               | 131               | 183               | 1                 | Y14              | 340 A                   | ⊙ |
| 522451    | 593738    | 522 451 034 A51 2     | 3          | 8,40      |                           | 12V        | 22 Ah       | 196               | 131               | 183               | 0                 | Y14              | 340 A                   | ⊙ |
| 524101    | 558174    | 524 101 020 A51 4     | 2          | 8,46      | 12N24-4                   | 12V        | 24 Ah       | 186               | 125               | 178               |                   | Y3               | 200 A                   | ⊙ |
| 525015    | 558175    | 525 015 022 A51 4     | 2          | 8,72      | Y60-N24L-A                | 12V        | 25 Ah       | 186               | 130               | 171               |                   | Y10              | 220 A                   | ⊙ |
| 530030    | 549696    | 530 030 030 A51 4     | 2          | 9,28      | 53030                     | 12V        | 30 Ah       | 186               | 130               | 171               |                   | Y10              | 300 A                   | ⊙ |
| 530400    | 586228    | 530 400 030 A51 4     | 2          | 8,98      | YB30L-B                   | 12V        | 30 Ah       | 168               | 132               | 176               |                   | Y4               | 300 A                   | ⊙ |

## VARTA FUNSTART GEL

| DIN číslo | SAP číslo | Evropské označení ETN | Paleta (ks) | Váha (kg) | Japonské označení | Kapacita V | Kapacita Ah | Rozměr délka (mm) | Rozměr šířka (mm) | Rozměr výška (mm) | Rozmístění pólů * | Připojovací póly | EN Startovací proud (A) |     |
|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----|
| 519901    | 549686    | 519 901 017 A51 2     | 108         | 6,40      |                   | 12V        | 19 Ah       | 186               | 82                | 173               | 0                 | Y10              | 170 A                   | GEL |

### vysvětlivky \*)

Basic cena z těchto cen se poskytli kabel s konektorem a pojistkou pro kladný pólová přípojka kontakt se šroubem - umožní uchytení kabelu ze strany

Rozmístění pólů 0 pravá (umístění + pólu kostička, očko zhora

Rozmístění pólů 1 levá (umístění + pólu v kulatý konektor s očkem

kostička, otvor zhora

speciální balení elektro hranatý konektor s očkem

LF gelová baterie plochý kulatý konektor s očkem

GEL centrální odplynování

⊙

Y7 kostička, očko zhora

Y8 kostička, otvor zhora a z boku

Y10 plochý hranatý s očkem

Y11 kostička, otvor zhora a z boku

Y12 ploché kontakty bez očka

Y14